

Sensors and Controls

basicDIM Wireless SR Profile



TRIDONIC

Information

Mit dem basicDIM Wireless System haben Sie die Möglichkeit, das Verhalten jedes Gerätes durch verschiedene Profile zu ändern.

Diese Profile können in der 4remote BT App ausgewählt werden. Nähere Informationen zum Prozedere der Profiländerung sind in der "4remote BT-App Produktdokumentation" vorhanden.

Die folgende Liste enthält eine Übersicht und eine detaillierte Beschreibung von jedem verfügbaren Profil in der 4remote BT App. Folgende Abkürzungen werden in diesem Dokument verwendet:

Abkürzung:	Beschreibung:
BC	Broadcast (= alle Geräte)
A0, A1, A2, ...	DALI-Einzeladresse (= einzelne Geräte)
G0, G1, G2, ...	DALI-Gruppenadresse (= Gruppen von Geräten)

HINWEIS

Profile mit dem Kürzel "Evo:" sind nur mit Evolution-Netzwerken kompatibel, da diese erweiterte Funktionalitäten bieten.



HINWEIS




Alle Profile werden geteilt und können von unseren Kunden kopiert werden.



HINWEIS



Das Werksprofil ist das erste Profil in der Profilliste.










Profil:		Beschreibung:	Manuelle Appsteuerung:	Anschluss Sensoren:	Taster:	Sichtbar in 4remote BT App:
21498	bDW (1pB - 1ch/Dim)	<p>Der Dimmregler steuert eine Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtensymbol kann die DALI-Adresse gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0</p> 	Nein	Ja, interner	Ja
21197	bDW (1pB - DALI/BC /Dim)	<p>Alle DALI-Adressen können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: BC</p> 	Nein	Ja, interner	Ja





21592	bDW (1pB - DT8/Dim, TW)	<p>Ein DT8 Tunable White Treiber kann an das Modul angeschlossen werden.</p> <p>Gesteuert wird dieser über die Regler "Dimmer" und "Farbtemperatur". Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten der Taster kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: A0</p> <p><u>Farbtemperatur:</u></p> <p>Warmweiß: A0</p> <p>Kaltweiß: A0</p>		Nein	Ja, interner	Ja
26494	bDW (1pB - DT8/Dim, Dim, TW)	<p>Für die Steuerung von 2 DT8 Tunable White Treibern. Zwei Dimmer verfügbar für das individuelle Dimmen beider Tunable White Kanäle. Zudem kann die gemeinsame Farbtemperatur der TW-Kanäle eingestellt werden.</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten der Taster kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0</p> <p>Dimmer 2: A1</p> <p><u>Farbtemperatur:</u></p> <p>Warmweiß: BC</p> <p>Kaltweiß: BC</p>		Nein	Ja, interner	Ja
26495	bDW (1pB - DT8/Dim, Dim, Dim, TW)	<p>Für die Steuerung von 3 DT8 Tunable White Treibern. Drei Dimmer verfügbar für das individuelle Dimmen beider Tunable White Kanäle. Zudem kann die gemeinsame Farbtemperatur der TW-Kanäle eingestellt werden.</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten der Taster kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0</p> <p>Dimmer 2: A1</p> <p>Dimmer 3: A2</p> <p><u>Farbtemperatur:</u></p> <p>Warmweiß: BC</p> <p>Kaltweiß: BC</p>		Nein	Ja, interner	Ja





<p>21593</p>	<p>bDW /1pB - DALI2 /BC+Sensors)</p>	<p>Alle angeschlossenen Treiber können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast) Zusätzlich wird das Modul als Sensor angezeigt und empfängt Befehle von einem DALI-2 MSensor. Tageslicht- und Bewegungsbefehle werden vom Modul unterstützt und verarbeitet. Bei Verwendung einer Tageslichtregelung muss die Betriebsart "geschlossene Schleife", "offene Schleife" oder "Basis (EIN/AUS)" verwendet werden. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: BC</p>		<p>DALI-2 MSensoren (MSensor G3 5 /10 /16 DPI)</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
<p>21594</p>	<p>bDW /1pB - DALI2 /2CH+Sensors)</p>	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle angeschlossenen Treiber gesteuert werden. (= Broadcast) Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Zusätzlich wird das Modul als Sensor angezeigt und empfängt Befehle von einem DALI-2 MSensor. Tageslicht- und Bewegungsbefehle werden vom Modul unterstützt und verarbeitet. Bei Verwendung einer Tageslichtregelung muss die Betriebsart "geschlossene Schleife", "offene Schleife" oder "Basis (EIN/AUS)" verwendet werden. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1</p>		<p>DALI-2 MSensoren (MSensor G3 5 /10 /16 DPI)</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>


<p>21595</p>	<p>bDW /1pB - DALI2 /DT8/TW+Sensors)</p>	<p>Alle angeschlossenen Treiber können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast) Zudem kann die gemeinsame Farbtemperatur aller angeschlossenen DT8 Treiber eingestellt werden. (= Broadcast) Zusätzlich wird das Modul als Sensor angezeigt und empfängt Befehle von einem DALI-2 MSensor. Tageslicht- und Bewegungsbefehle werden vom Modul unterstützt und verarbeitet. Bei Verwendung einer Tageslichtregelung muss die Betriebsart "geschlossene Schleife", "offene Schleife" oder "Basis (EIN/AUS)" verwendet werden. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: BC Farbtemperatur: Warmweiß: BC Kaltweiß: BC</p>		<p>DALI-2 MSensoren (MSensor G3 5 /10 /16 DPI)</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
<p>22962</p>	<p>bDW (1pB - 2ch/Dim, Dim)</p>	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle DALI-Adressen gesteuert werden. (= Broadcast) Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1</p>		<p>Nein</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>

<p>22963</p>	<p>bDW (1pB - 3ch/Dim, Dim,Dim)</p>	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle DALI-Adressen gesteuert werden. (= Broadcast) Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1 Dimmer 3: A2</p>		<p>Nein</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
<p>22964</p>	<p>bDW (1pB - 4ch/Dim, Dim,Dim,Dim)</p>	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle DALI-Adressen gesteuert werden. (= Broadcast) Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1 Dimmer 3: A2 Dimmer 4: A3</p>		<p>Nein</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
<p>22967</p>	<p>bDW (4pB - 2ch /Group /Preconfigured)</p>	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Gruppenadresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle angeschlossenen Treiber gesteuert werden. (= Broadcast) Die DALI-Adressierung muss manuell mit dem masterCONFIGURATOR durchgeführt werden. Vier voneinander unabhängige Taster können an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten der Taster kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: G0 Dimmer 2: G1</p>		<p>Nein</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>

22966	bdW (4pB - 3ch /Group /Preconfigured)	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Gruppenadresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtensymbol können alle angeschlossenen Treiber gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung muss manuell mit dem masterCONFIGURATOR durchgeführt werden.</p> <p>Vier voneinander unabhängige Taster können an das Modul angeschlossen werden.</p> <p>Das Verhalten der Taster kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: G0 Dimmer 2: G1 Dimmer 3: G2</p>		Nein	Ja, interner	Ja
22965	bdW (1pB - 4ch /Group /Preconfigured)	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Gruppenadresse.</p> <p>Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtensymbol können alle angeschlossenen Treiber gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung muss manuell mit dem masterCONFIGURATOR durchgeführt werden.</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden.</p> <p>Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: G0 Dimmer 2: G1 Dimmer 3: G2 Dimmer 4: G3</p>		Nein	Ja, interner	Ja
26503	bdW (DALI/BC/Dim)	<p>Alle DALI-Adressen können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast)</p>	Dimmer: BC		Nein	Nein	Nein
26499	bdW (1ch/Dim)	<p>Der Dimmregler steuert eine Einzeladresse.</p> <p>Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtensymbol kann die DALI-Adresse gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p>	Dimmer 1: A0		Nein	Nein	Nein

26500	bDW (2ch/Dim,Dim)	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse.</p> <p>Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle DALI-Adressen gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1</p>		Nein	Nein	Nein
26501	bDW (3ch/Dim,Dim, Dim)	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse.</p> <p>Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle DALI-Adressen gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1 Dimmer 3: A2</p>		Nein	Nein	Nein
26502	bDW (4ch/Dim,Dim, Dim,Dim)	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse.</p> <p>Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol können alle DALI-Adressen gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1 Dimmer 3: A2 Dimmer 4: A3</p>		Nein	Nein	Nein
26496	bDW (DT8/Dim,TW)	<p>Ein DT8 Tunable White Treiber kann an das Modul angeschlossen werden.</p> <p>Gesteuert wird dieser über die Regler "Dimmer" und "Farbtemperatur". Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p>	<p>Dimmer: A0</p> <p><u>Farbtemperatur:</u> Warmweiß: A0 Kaltweiß: A0</p>		Nein	Nein	Nein

26497	bDW (DT8/Dim,Dim, TW)	Für die Steuerung von 2 DT8 Tunable White Treibern. Zwei Dimmer verfügbar für das individuelle Dimmen beider Tunable White Kanäle. Zudem kann die gemeinsame Farbtemperatur der TW-Kanäle eingestellt werden.	Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1 <u>Farbtemperatur:</u> Warmweiß: BC Kaltweiß: BC		Nein	Nein	Nein
26498	bDW (DT8/Dim,Dim, Dim,TW)	Für die Steuerung von 3 DT8 Tunable White Treibern. Drei Dimmer verfügbar für das individuelle Dimmen beider Tunable White Kanäle. Zudem kann die gemeinsame Farbtemperatur der TW-Kanäle eingestellt werden.	Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1 Dimmer 3: A2 <u>Farbtemperatur:</u> Warmweiß: BC Kaltweiß: BC		Nein	Nein	Nein
26504	bDW (DT8/Dim,XY)	Ein DT8 Treiber mit XY Ansteuerung kann an das Modul angeschlossen werden. Gesteuert wird dieser über die Regler "Dimmer" und "Farbtemperatur". Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.	Dimmer: A0 <u>Farbtemperatur:</u> Warmweiß: A0 Kaltweiß: A0		Nein	Nein	Nein
26505	bDW (DT8/Dim,XY, TW)	Ein DT8 Tunable White Treiber mit XY Ansteuerung kann an das Modul angeschlossen werden. Gesteuert wird dieser über die Regler "Dimmer" und "Farbtemperatur". Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.	Dimmer: A0 <u>Farbtemperatur:</u> Warmweiß: A0 Kaltweiß: A0		Nein	Nein	Nein
20715	bDW (Gateway)	basicDIM Wireless Geräte mit auswählbarem Profil bDW (Gateway) können als Gateway zwischen einer verdrahteten DALI-Linie und einem drahtlosen basicDIM Wireless Netzwerk verwendet werden. Hiermit kann die ganze Installation über einen angeschlossenen DALI-Controller gesteuert werden.	-	-	Nein	Nein	Ja


<p>23649</p>	<p>bDW (SL Presence - 1ch/Dim)</p>	<p>Der Dimmregler steuert eine Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol kann die DALI-Adresse gesteuert werden. Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Der Tastereingang fungiert hier als Sensoreingang. (geschlossen = Bewegung, offen=keine Bewegung) Das Verhalten des Sensors kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: A0</p>		<p>Nein</p>	<p>Nein</p>	<p>Nein</p>
<p>23625</p>	<p>bDW (Presence)</p>	<p>Das Modul simuliert einen Bewegungssensor. Es können Szenen oder andere Funktionen aufgerufen werden, wenn der Netzeingang des Moduls ein- bzw. ausgeschaltet wird. Typischerweise wird dieses Profil in Verbindung mit einem verwendet. (Schaltplan siehe Datenblatt) smartSWITCH. Das Modul taucht unter dem Reiter "Sensoren" auf.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Nein</p>	<p>Nein</p>	<p>Nein</p>

basicDIM Wireless SR (alt)



Profil:		Beschreibung:	Manuelle Appsteuerung:	Anschluss Sensoren:	Taster:	Sichtbar in 4remote BT App:
18595	bdW (1pB – 1ch/Dim)	<p>Der Dimmregler steuert eine Einzeladresse.</p> <p>Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtsymbol kann die DALI-Adresse gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen.</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden.</p> <p>Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0</p> 	Nein	Ja, interner	Ja
20774	bdW (1pB – DALI/BC/Dim)	<p>Alle DALI-Adressen können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast)</p> <p>Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden.</p> <p>Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: BC</p> 	Nein	Ja, interner	Ja

<p>18742</p>	<p>bdW (1pB – DT8/Dim,TW)</p>	<p>Ein DT8 Tunable White Treiber kann an das Modul angeschlossen werden. Gesteuert wird dieser über die Regler "Dimmer" und "Farbtemperatur". Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten der Taster kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: A0 Farbtemperatur: Warmweiß: A0 Kaltweiß: A0</p>		<p>Nein</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
<p>20945</p>	<p>bdW (1pB - DALI2 /BC+Sensors)</p>	<p>Alle angeschlossenen Treiber können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast) Zusätzlich wird das Modul als Sensor angezeigt und empfängt Befehle von einem DALI-2 MSensor. Tageslicht- und Bewegungsbefehle werden vom Modul unterstützt und verarbeitet. Bei Verwendung einer Tageslichtregelung muss die Betriebsart "geschlossene Schleife", "offene Schleife" oder "Basis (EIN/AUS)" verwendet werden. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: BC</p>		<p>DALI-2 MSensoren (MSensor G3 5/10 /16 DPI)</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
<p>20946</p>	<p>bdW (1pB - DALI2 /BC+Sensors)</p>	<p>Jeder Dimmregler steuert je eine unterschiedliche Einzeladresse. Mit den üblichen Steuerungsgesten auf dem Leuchtensymbol können alle angeschlossenen Treiber gesteuert werden. (= Broadcast) Die DALI-Adressierung wird von dem Modul übernommen. Zusätzlich wird das Modul als Sensor angezeigt und empfängt Befehle von einem DALI-2 MSensor. Tageslicht- und Bewegungsbefehle werden vom Modul unterstützt und verarbeitet. Bei Verwendung einer Tageslichtregelung muss die Betriebsart "geschlossene Schleife", "offene Schleife" oder "Basis (EIN/AUS)" verwendet werden. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer 1: A0 Dimmer 2: A1</p>		<p>DALI-2 MSensoren (MSensor G3 5/10 /16 DPI)</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>

<p>20947</p>	<p>bDW (1pB - DALI2 /DT8 /TW+Sensors)</p>	<p>Alle angeschlossenen Treiber können mit einem Dimmer gesteuert werden. (= Broadcast) Zudem kann die gemeinsame Farbtemperatur aller angeschlossenen DT8 Treiber eingestellt werden. (= Broadcast) Zusätzlich wird das Modul als Sensor angezeigt und empfängt Befehle von einem DALI-2 MSensor. Tageslicht- und Bewegungsbefehle werden vom Modul unterstützt und verarbeitet. Bei Verwendung einer Tageslichtregelung muss die Betriebsart "geschlossene Schleife", "offene Schleife" oder "Basis (EIN/AUS)" verwendet werden. Ein Taster kann an das Modul angeschlossen werden. Das Verhalten des Tasters kann in der 4remote BT App konfiguriert werden.</p>	<p>Dimmer: BC Farbtemperatur: Warmweiß: BC Kaltweiß: BC</p>		<p>DALI-2 MSensoren (MSensor G3 5/10 /16 DPI)</p>	<p>Ja, interner</p>	<p>Ja</p>
---------------------	--	---	--	---	---	-------------------------	-----------